Návod k obsluze


Lampa osvětlovací a signalizační SLOUPKOVÁ (70×70 - 100×100)

PROXIMA
ELECTRONICS

1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O VÝROBKU

Lampa osvětlovací a signalizační SLOUPKOVÁ tvoří zakončení hranatého sloupku s rozměry od 70 × 70 mm do 100 × 100 mm. Rozměr otvoru ve sloupku musí být minimálně 64 × 64 mm. Lampa je napájena napětím 12-24V AC/DC nebo 230V AC (oranžová), 12V AC/DC (bílá).

Lampa plní osvětlovací i signalizační funkci. Při otevírání brány se lampa přepne do režimu signalizace. Lampa má vestavěný přerušovač (blikač), který umožňuje přerušované svícení s frekvencí 1 Hz (v signalizačním režimu).



5. SPECIFIKACE

Parametr	Hodnota
Napájení oranžových LED diod	12-24V AC/DC, 230V AC
Napájení bílých LED diod	12-24V AC/DC
Maximální příkon při 230V AC	2,5W
Proudový odběr oranžových LED diod	12V - 170mA, 24V - 80mA
Proudový odběr bílých LED diod	12V - 200mA, 24V - 100mA
Frekvence blikání	1 Hz
Provozní teplota	od -20° do +60°C
Třída krytí	IP54
Rozměry sloupku	70 × 70 mm - 100 × 100 mm
Rozměry lampy	nad sloupkem: 103 × 103 × 26 mm, ve sloupku: 64 × 64 × 20 mm
Hmotnost	253 g

2. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

1. Výrobek je určen výhradně k použití pro účely, pro které byl navržen. Jakékoli jiné použití je nebezpečné. Nedodržení pokynů může vést k nesprávné montáži, což může způsobit poškození
2. zařízení nebo ohrozit život uživatele. Proxima Sp.j. nenese odpovědnost za nehody vzniklé v důsledku nesprávného používání nebo neodborné instalace zařízení. Před zahájením montáže
3. nebo údržby zařízení je třeba odpojit napájení.
4.
5. Montáž a technické přejímací zkoušky smí provádět výhradně specializovaný personál, dále označovaný jako instalační technik. Příprava vodičů, montáž, elektrická zapojení a technická přejímka
6. musí být provedeny v souladu se zásadami správného a bezpečného provádění technických prací a při dodržení platných předpisů.

7. Uživatelům se zakazuje provádět jakékoli činnosti kromě těch, které jsou výslovně uvedeny a popsány v návodu. Pro účely oprav, změny nastavení nebo mimořádné údržby je třeba se obrátit na instalačního technika. Vyžaduje se pravidelná kontrola technického stavu zařízení. Obalové materiály (plasty, polystyren apod.) nenechávejte v dosahu dětí, protože představují vážné riziko ohrožení.
8.

4. POKYNY PRO MONTÁŽ

1. Lampu je třeba namontovat na dobře viditelném místě.
2. Lampu je třeba připojit k výstupu řídicí jednotky určenému pro signalizační lampu.
3. Směr svícení by měl být nasměrován do prostoru, na který se upozorňuje.
4. Vodiče je třeba chránit před mechanickým poškozením (např. pomocí chrániček nebo ochranných trubek). Při venkovní instalaci je třeba zajistit správné
5. utěsnění krytu.
6. Elektrická zapojení je třeba provést podle návodu.
7. Po dokončení montáže zkontrolujte správnost činnosti zařízení.
8. V lampě se může vyskytovat nebezpečné napětí 230V AC.
9. Zakazuje se současné napájení oranžových LED diod ze dvou zdrojů (12-24V AC/DC a 230V AC).

3. INFORMACE PRO UŽIVATELE

Uživatel by měl:

- používat zařízení v souladu s jeho určením,
- sledovat, zda zařízení funguje podle určení,
- hlásit instalačnímu technikovi jakékoli nesrovnalosti v činnosti zařízení – změnu v činnosti, chybějící světlo, přepálení, poškození,
- udržovat kryt lampy v čistotě (zvenku, bez otevírání krytu, při odpojeném napájení, bez použití detergentů/rozpouštědel, bez použití tlakového čističe, bez použití ostrých nástrojů),
- dodržovat označení a upozornění umístěná na zařízení.

Uživateli se zakazuje:

- svévolně otevírat, rozebírat nebo upravovat zařízení,
- provádět opravy, výměnu součástek nebo zasahovat do elektrické instalace,

- používat zařízení v případě jeho viditelného poškození,
- zakrývat lampu / omezovat její viditelnost,
- odstraňovat nečistoty zevnitř krytu,
- provádět údržbové práce bez odpojení napájení.

Český překlad slovenského návodu výrobce Proxima Electronics, překlad: RPL Slovakia s.r.o. (SAVER), 2026. Obrázky a schémata jsou z originálu. V případě pochybností je rozhodující originální návod výrobce.

6. MONTÁŽ ZAŘÍZENÍ

Před zahájením montáže se seznamte s návodem k výrobku.

1. Sejměte čepičku (víčko) sloupku (je-li třeba).
2. Změřte vnitřní rozměr sloupku. Na základě tohoto rozměru upravte (zašroubujte nebo vyšroubujte) pružinové rozpěrky. Vyznačte střed šířky sloupku. Následně vyznačte rozměr od středu imbusového
3. šroubu po spodek čepičky lampy. Na základě těchto rozměrů vyvrtejte ve sloupku otvor Ø4 mm, který slouží k pevnějšímu zaklínění krytu uvnitř sloupku.


   Pomocí křížového šroubováku rozeberte lampu zespodu. Následně otevřete kryt a připojte napájení. Lampa je napájena napětím 12-24V AC/DC nebo 230V AC (oranžová), 12V AC/DC (bílá).

4. Pokud zařízení, ke kterému se lampa připojuje, nemá vestavěný přerušovač, můžete aktivovat přerušovač vestavěný v lampě změnou polohy propojky (jumperu) na desce.

5. Složenou lampu zasuňte osově do sloupku (se stlačenými rozpěrkami) tak, aby vyvrtaný otvor souhlasil s imbusovým šroubem lampy. V případě problémů se zasunutím lampy nastavte rozpěrky.

6. Vsuňte imbusový klíč přes vyvrtaný otvor a jemně dotahujte šroub proti směru hodinových ručiček. Dotahujte citlivě – dokud lampa nebude stabilně usazená a nehybná ve sloupku.





7. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

CE

Výrobce (Proxima Spółka Jawna W.M. Fredrych, M. Fredrych se sídlem v Toruni) tímto prohlašuje, že zařízení je ve shodě se směrnicemi **2014/30/EU** a **2014/35/EU**. Úplné znění EU prohlášení o shodě je dostupné na internetové adrese: www.proxima.pl/do-pobrania/ lampy-sygnalizacyjne/.

8. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A LIKVIDACE

Výrobce (Proxima Spółka Jawna W.M. Fredrych, M. Fredrych se sídlem v Toruni) je přesvědčen, že nainstalované zařízení bude správně fungovat mnoho let. Pokud by se však v průběhu 3 let od data prodeje vyskytly poruchy jeho činnosti z příčin, za které odpovídá výrobce, budou bezplatně odstraněny. Výrobce podle vlastního uvážení zařízení bezplatně opraví nebo je vymění za nové. V případě ukončení výroby daného zařízení výrobce provede výměnu za co nejpodobnější zařízení. Záruka se vztahuje na zařízení zakoupená a nainstalovaná/používaná na území Polska a trvá 3 roky od data prodeje zboží. Provedení záruční opravy ani výměna zařízení v rámci záruky neprodlužují dobu záruky. Záruka výrobce se nevztahuje na: mechanická, tepelná, chemická poškození, zalití zařízení, poškození nebo poruchu vzniklou v důsledku požáru, povodně, úderu blesku či jiných přírodních sil, vady vzniklé z montáže, demontáže, konfigurace neodpovídající návodu, poškození vzniklá zásahem do zařízení, prováděním úprav, používáním neodpovídajícím návodu, ani na všechny součásti zařízení, které se opotřebovávají při běžném používání, např. baterie, akumulátory, žárovky, pojistky, obrušování potisku, škrábance vznikající během provozu zařízení.

Neporušujte záruční plomby/identifikační nálepky. Porušení plomb/nálepek má za následek ztrátu záručních nároků. Odpovědnost výrobce je omezena na maloobchodní hodnotu zařízení uvedenou v ceníku výrobce platném v den nahlášení reklamace. Výrobce neodpovídá za ztrátu, poškození nebo zničení zařízení vzniklé z jiných příčin než z vad, které jsou mu vlastní, a neodpovídá za škody způsobené vadami výrobku. Nároky vyplývající ze záruky zejména nezahrnují právo domáhat se náhrady ušlého zisku v souvislosti s poruchou zařízení. V případě zjištění, že zařízení nefunguje z důvodu vybití baterií, může záruční servis vyměnit baterie na žádost a náklady zákazníka. Záruka na prodané zboží nevylučuje, neomezuje ani nepozastavuje spotřebitelská práva vyplývající z kogentních právních předpisů. Zařízení je třeba zaslat spolu se záručním listem a popisem poruchy. Vzor reklamačního formuláře se nachází na adrese: www.proxima.pl/do-pobraniakategoria/zwrot-gwarancja-i-warunki-dostawy/.

Části obalu (karton, plast apod.) se likvidují spolu s běžným komunálním odpadem. Součásti výrobku (kov, elektronické desky, baterie atd.) je třeba odevzdat do tříděného sběru. Způsoby likvidace zjistěte podle předpisů platných v místě instalace.

Údaje o výrobci: Proxima Spółka Jawna W.M. Fredrych, M. Fredrych, ul. Polna 23A, 87-100 Toruń, Polsko, KRS: 0000112800, NIP: 9561939535, e-mail: sprzedaz@proxima.pl, tel.: 56 660 2000.

Překlad z polského originálu. V případě rozporu je rozhodující znění výrobce v polském nebo anglickém jazyce.